

RF RECEIVERS

1-CHANNEL OR 2-CHANNEL

ADI
PRO

These RF receivers enable secure wireless operation of garage doors, lights, control boxes and other essential security or access control devices. The receivers are compatible with rolling code transmitters such as our ADI PRO models, as well as fixed code transmitters.



FEATURES

Anti-hack, secure wireless operation of up to two devices (one device per channel)

Wide compatibility with rolling code and fixed code transmitters

Learns up to 200 buttons (for example, supports 100 2-button transmitters)

Features five programmable outputs (or modes) per channel

LED indicates signal reception, learn mode, relay output mode, memory cleared and battery status

Push button controls provide easy set-up and operation

Product Specifications

PART #:

0E-1CHRFRCVR (1-Channel)

0E-2CHRFRCVR (2-Channel)

Frequency: 315MHz

Range: Up to 394 ft. (120m)

Power Supply: 12-24 VDC/VAC

Relay Contact Rating: Dry Form C, 10-amp max. per channel

Operating Temp.: -14 to 140°F (-25 to 60°C)

Dimensions: 2.4" L x 1.6" W x 1.2" H

Warranty: 1 Year

ADI PRO RF Transmitters

Guaranteed Compatibility with ADI PRO Receivers – Up to 68 Million Rolling Codes

Pendant
0E-2C2BPTRAN

Channels: 2
Buttons: 2

Range: Up to
328 ft. (100m)



Handheld
0E-2C2BHTRAN

Channels: 2
Buttons: 2


Range: Up to
394 ft. (120m)



Handheld
0E-4C4BHTRAN

Channels: 4
Buttons: 4

Range: Up to
394 ft. (120m)



FC IC  CE RoHS 

For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands

RÉCEPTEUR RF UN OU DEUX CANAUX

**ADI
PRO**

Ces récepteurs RF permettent un commandement sans fil sécuritaire des portes de garage, des systèmes d'éclairage, des boîtes de commande et des autres appareils de sécurité ou de contrôle d'accès. Ces récepteurs sont compatibles avec les émetteurs dotés de la fonctionnalité de code tournant, comme les modèles ADI PRO, ainsi que les émetteurs à code fixe.



CARACTÉRISTIQUES

Protection contre le piratage, fonctionnement sécurisé sans fil (jusqu'à 2 appareils, un par canal)

Compatibilité avec les émetteurs à code tournant et à code fixe

Jusqu'à 200 boutons d'apprentissage (par exemple, prend en charge 100 émetteurs à 2 boutons)

Cinq sorties programmables (ou modes) par canal

Indicateurs DEL de réception de signal, de mode d'apprentissage, de mode de sortie de relais, de mémoire nettoyée et d'état de la pile

Boutons-poussoirs facilitant la configuration et l'utilisation

Émetteurs ADI PRO

Garantie de compatibilité avec les récepteurs ADI PRO – Jusqu'à 68 millions de codes tournants

Suspendu
0E-2C2BPTRAN

Canaux : 2
Boutons : 2

Portée : Jusqu'à
328 pi (100 m)



Portatif
0E-2C2BHTRAN

Canaux : 2
Boutons : 2

Portée : Jusqu'à
394 pi (120 m)



Portatif
0E-4C4BHTRAN

Canaux : 4
Boutons : 4

Portée : Jusqu'à
394 pi (120 m)



Caractéristiques techniques

N° DE PIÈCE :

0E-1CHRFRCVR (1 canal)

0E-2CHRFRCVR (2 canaux)

Fréquence : 315MHz

Portée : Jusqu'à 394 pi (120 m)

Alimentation : 12-24 VCC/VCA

Capacité du contact du relais : Forme C à contact sec, 10 A max. par canal

Température de service :

De -14 à 140°F (de -25 à 60°C)

Dimensions : 2,4 po (l) x 1,6 po (l) x 1,2 po (h)

Garantie : 1 an

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant ADI ou visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca

FC IC  CE RoHS 